



**Bitte beachten Sie: Nur PLUTO mit GST-Anschlüssen können durch eine Datenkassette gespeist werden.**

## Inhalt


Datenkassette




Gummibänder (6 Stück)



Keystone-Clip (3 Stück)



Kabelbinder (6 Stück)




Kabelbinder (6 Stück)



## Bajonettverschluss

1

Setzen Sie den Montagering auf die 80mm (3.15") große Öffnung\* und schrauben Sie ihn fest.






\*Die Mindestlochgröße für das GST Wielandkabel beträgt 35 mm.

## Tüllenhalterung


1

Richten Sie die Tülle mit dem Montagering aus und setzen Sie die Tülle und den Montagering in die 80mm Öffnung (3,15") ein.





2

Schrauben Sie die Mutter auf, bis sie fest sitzt.




Optionale  
Sicherungsschraube  
(nicht mitgeliefert)






## Anpassung Keystone Daten


2 Setzen Sie den Keystone-Adapter in die Aussparung ein.




3 Einspeisung der Datenleitung durch die Kassette




4 Datenbuchse in Keystone-Adapter einklicken.




5 Gummiband um das Datenkabel wickeln.




6 Mit einem Kabelbinder festmachen (der Kabelbinder sollte nicht mehr als 5 mm breit oder 1,5 mm dick sein).







## Einbau des Keystone-Rohlings

- 2 Richten Sie den Keystone-Rohling an der Aussparung aus.




- 3 Clipsen Sie den Keystone-Rohling in den Keystone-Ausschnitt.






## Einbau des Display-Ports


2 Entfernen Sie den Display-Port-Aussparung (gestrichelte Linie).




3 Führen Sie die Display-Port-Leitung durch den PDC.




4 Stecken Sie die Display Port-Buchse in den Steckplatz




5 Wickeln Sie das Gummiband um das Display-Port-Kabel.



6 Mit einem Kabelbinder festmachen (der Kabelbinder sollte nicht mehr als 5 mm breit oder 1,5 mm dick sein)









## VGA-Einbau


2 VGA-Aussparung entfernen (gestrichelte Linie)




3 VGA-Leitung durch die Kassette führen. VGA-Sockel in den Steckplatz einsetzen.




4 VGA-Buchse in den Steckplatz einsetzen.




5 Gummiband um das VGA-Kabel wickeln



6 Mit einem Kabelbinder festmachen (der Kabelbinder sollte nicht mehr als 5 mm breit oder 1,5 mm dick sein)




1




2

Führen Sie das Stromkabel vom Pluto durch die Kassette, richten Sie den Pluto an der Kassette aus und drehen Sie ihn, bis Sie ein Klicken hören.



3

Alle Kabel durch die Öffnung führen, mit dem Montagering ausrichten



4

Drehen Sie, bis es klickt

